



## Registreringsområde (rekkevidde)

Sensorens følsomhet kan justeres ved å velge kombinasjoner på DIP bryterne for tilpassning av lyset til spesifikke bruksområder.

	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	●	○	●	50%
IV	●	●	○	30%
V	○	○	○	10%

## Etterlystid

Etterlystiden er den perioden enn ønsker å beholde lyset 100% på etter at personen har forlatt registreringsområdet.

	1	2	3	
I	●	●	●	5 sek
II	○	●	●	30 sek
III	●	○	●	3 min
IV	○	○	●	5 min
V	●	●	○	15 min
VI	○	○	○	25 min

## Dagslys nivå

Dagslys nivået stilles inn med DIP bryterne for å tilpasse nivået til bruksområdet.

“dagslys” - alltid i drift, natt og dag  
 “skumring” - i drift ved skumring og mørke  
 “mørke” - i drift kun i ved mørke

Dagslysnivå har 5 min forsinkelse.

	1	2	3	
I	●	●	●	2 lux - i drift kun ved mørke
II	○	●	●	5 lux - i drift kun ved mørke
III	●	○	●	20 lux - i drift ved skumring
IV	○	●	○	30 lux - i drift ved skumring
V	○	○	○	dagslys sensoren ute av funksjon