



H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



Batterietrenner 1315 (200A - 12V)

Zweiwege 200A Batterietrenner Einheit mit integriertem Relais für 12V System. Der Batterietrenner überwacht die Verbrauchs- und Startbatteriebank.

Durch den Batterietrenner wird die Startbatterie nicht durch den Verbraucherkreis entladen und gleichzeitig sorgt der Batterietrenner für das Laden von beiden Batteriebanken durch Lichtmaschine oder Landstromlader.

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß ISO/TS16949:2002 produziert.

Technische Spezifikation

Eingangsspannung [VDC] Min/Max	10/16
Relais-Verbindung [VDC]	13,2
Relais-Trennung [VDC]	12,7
Konstanter Relais Strom [A]	100/200
Standby Verbrauch [mA]	1,8
Betriebstemperatur [°C] Min/Max	-28/+48
H/B/T [mm]	81x79x64
Gewicht [kg]	0,45
Zulassungen	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4,6.5 EN 13309:2000, sec 4.5,4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

Warennummer

700596

Wird in Einzelverpackung geliefert.

Montage

Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen der Anleitung. Falsche Installation kann zu Personen- und Materialschäden führen. Bei Fragen zur Montage der Ausrüstung kontaktieren Sie bitte DEFA, einen DEFA-Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Wartung

Der Batterietrenner ist wartungsfrei.

www.defa.com