



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

Artikkelnummer

700598

Leveres i enkeltforpakning.

Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

Vedlikehold

Separatoren er vedlikeholdsfri.



Batteriseparator 1319 (200A, 24V)

Tveis 200A batteri separator enhet med integrert rele for 24V system. Separatoren overvåker både forbruks- og startbatteribanken.

Separatoren sørger for at startbatteri ikke blir brukt til forbruk og sørger samtidig for at begge batteribanker får lading fra dynamo eller landstrømslader.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning [VDC]	24
Relé innkobling [VDC]	26,8
Relé utkobling [VDC]	25,7
Kontinuerlig reléstrøm [A]	200
Max reléstrøm [A]	400
Hvile reléstrøm [mA]	1,8
Driftstemperatur [°C] Min/Max	-28/+48
H/B/D [mm]	81x79x64
Vekt [kg]	0,45
Godkjenninger	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4.6.5 EN 13309:2000, sec 4.5.4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

www.defa.com