



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde



Batteriseparator 1315 (200A - 12V)

To-vejs 200A batteri separator enhed med integreret relæ til 12V system. Separatoren overvåger både forbrugs- og startbatteri.

Separatoren sikrer, at startbatteriet ikke bruges til forbrug og sikrer samtidig, at begge batteribanker får opladning fra generatoren eller landstrøm oplader.

DEFA A/S er certificeret og producerer efter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillæg produceres alle kabler og motorvarmer produkter i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

700596

Leveres i enkeltpakning.

Montering

Forkert installation kan medføre personskafe og skade af udstyr. Er der usikkerhed om installation af udstyret; kontakt os, eller en af vores forhandlere eller autoriseret installatør.

Følg nøje monteringsvejledningen, der følger med produktet.

Vedligeholdelse

Separatoren er vedligeholdelsesfri.

Tekniske specifikasjoner

Indgangsspænding [VDC] Min./Maks.	10/16
Relæ-tilkobling [VDC]	13,2
Relæafbryder [VDC]	12,7
Kontinuerlig relæstrøm [A]	100/200
Hvilestatusstrøm [mA]	1,8
Driftstemperatur [°C] Min./Maks.	-28/+48
H/B/D [mm]	81x79x64
Vægt [kg]	0,45
Godkendelser	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4.6.5 EN 13309:2000, sec 4.5.4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

www.defa.com