



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Batteriseparator 1315 (200A - 12V)

Tvåvägs 200A batteriseparator med integrerat relä för 12V systemet. Separatorn övervakar både förbruknings- och startbatteriet.

Separatorn säkerställer att startbatteriet inte används för konsumtion och samtidigt säkerställer att båda batteribankerna laddas från generatoren eller landströmsladdaren under användning.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

700596

Levereras i singelpack.

Montering

Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning.

Underhåll

Separatorn är underhållsfri.

Tekniska specifikationer

Strömtillförsel [VDC] Min/Max	10/16
Reläanslutning [VDC]	13,2
Reläkoppling [VDC]	12,7
Kontinuerlig reläström [A]	100/200
Standby reläström [mA]	1,8
Drifttemperatur [°C] Min/Max	-28/+48
H/B/D [mm]	81x79x64
Vikt [kg]	0,45
Godkännningar	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4.6.5 EN 13309:2000, sec 4.5.4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

www.defa.com