



H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe



Technische Daten - 709191

Eingangsspannung [VDC]	10-16
Konstante Ausgangsleistung [W]	1200
Spitzenleistung (2s) [W]	2400
Ausgangsspannung, reine Sinuswelle [VAC]	220~240
Keine Last, Leistungsaufnahme [W]	< 1,7
Eco-Modus, Leistungsaufnahme [W]	< 0,6
Automatische Abschaltung, hohe Temperatur [° C]	65
Auto-Abschaltung, zu hohe Spannung [V]	16,5 (\pm 0,5)
Alarm bei niedriger Spannung [V]	10,8 (\pm 0,5)
Auto-Abschaltung, zu geringe Spannung [V]	10,0 (\pm 0,5)
Eingangssicherung [A]	40 (5)
Betriebstemperatur [° C]	-30~+60
H/B/T [mm]	360*225*92,5
IP-Schutzart [IP]	20
Gewicht (mit/ohne Kabeln) [Gr]	4500
Zulassungen	61558-2-16:2009 AMD 1:2013, 61558- 1:2005 AMD1:2009 E13*10R05/01*15196*00

WechselrichterSet 1200W 12V

Artikelnummer: 711997

WechselrichterSet 1200W 12V

Das WechselrichterSet besteht aus

- 1 x 709191 Wechselrichter 1200W 12V Ohne Netzvorrangschaltung
- 1 x 709340 Fernbedienung
- 1 x 704550 orangefarbenes Verlängerungskabel mit Stecker (2 m)
- 1 x 700403 Doppelte Schuko-Steckdose

Gewicht: 4800 gram

Alle Teile sind auch als Einzelprodukte verfügbar.

Die DEFA AS erfüllt die Anforderungen der ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007.
Zusätzlich entsprechen unsere Motorheizungen und Kabel den Anforderungen aus ISO/TS 16949:2002.

Installation

Geräteschäden und mögliche Verletzungen können sich aus einem unvollständigen Verständnis der Installation und Bedienung des Ladegeräts ergeben.

Wenn Sie mit elektrischen Anlagen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an uns, einen Händler oder einen zugelassenen Elektriker.

Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.