



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

Tekniset tiedot - 709191

Syöttöjännite [VDC]	10-16
Jatkuva antoteho [W]	1200
Hetkellinen antoteho (2s) [W]	2400
Antojännite, puhdas siniaalto [VAC]	220~240
Tyhjäkäyntivirta [A]	< 1,7
Ekotila, virrankulutus [A]	< 0,6
Lämpösuoja, automaattinen sammutus [°C]	65
Ylijännitesammutus [V]	16,5 (± 0,5)
Alijännitehälytys [V]	10,8 (± 0,5)
Alijännitesammutus [V]	10,0 (± 0,5)
Syöttösulake [A]	40 (5)
Käyttölämpötila [°C]	-30~+60
K/L/S [mm]	360*225*92,5
IP-luokka [IP]	20
Paino (ilman kaapeleita) [g]	4500
Hyväksynät	61558-2-16:2009 AMD 1:2013, 61558- 1:2005 AMD1:2009 E13*10R05/01*15196*00

Invertterisarja 1200W 12V

Tuotenumero: 711997

Invertterisarja 1200W 12V

Invertterisarjan sisältö

- 1 x 709191 Invertteri 1200W 12V
- 1 x 709340 Etäohjauspaneeli
- 1 x 704550 Oranssi jatkojohto (2 m)
- 1 x 700403 Kaksoispistorasia

Paino: 4800 g

Kaikki osat ovat saatavilla myös yksittäisinä tuotteina.

Setifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa sekä standardeja ISO 9001- 2008, ISO 14001:2004 että OHS-AS 18001:2007 noudattaen. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS 16949:2002 mukaisesti.

Asennus

Invertterin asennuksen ja käytön puutteellinen ymmärtäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

Jos et tunne sähköjärjestelmiä, kysy meiltä, jälleenmyyjältä tai valtuutetulta sähköasentajalta.

Lue tuotteen mukana tulevat käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti.