



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniska specifikationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Nätspänning [VAC] | 220-240 |
| Temperaturområde [°C] | -35/+50 |
| Laddningsspänning* S1 [VDC] | 14,4 |
| Underhåll S2 [VDC] | 13,5 |
| Ström [A] | 35 |
| Batteristorlek, max [Ah] | 600 |
| Täthetsgrad [IP] | 44 |
| H/B/D [mm] | 200x98x53 |
| Vikt [kg] | 1,6 |
| Skyddsklass | 1 |
| Godkännande | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2 |

* Temperature-compensated approx 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25°C.



SCAN ME
defa.com

RescueCharger 1x35

Artikelnummer: 708505

RescueCharger 1x35

DEFA RescueCharger 1x35 bygger på modern switchmode-teknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x600Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss, en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 20A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

