

# Protect 2.0 - Neptune 2.0



## Power switch instruction

W	Lumen out_lm											
	Ring		Cross		Half cover		Grid		1	2	3	4
	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K				
7.1	585	612	535	559	305	322	346	361	●	●	●	●
6.8	560	586	512	535	292	308	331	346	●	●	●	○
6.5	536	560	490	512	279	295	317	330	●	●	○	●
6.1	503	526	460	480	262	277	297	310	●	●	○	○
5.8	478	500	437	457	249	263	283	295	●	○	●	●
5.5	453	474	414	433	236	249	268	280	●	○	●	○
5.2	426	446	389	407	222	234	252	263	●	○	○	●
4.8	390	408	357	373	204	215	231	241	●	○	○	○
4.5	364	381	333	348	190	200	215	224	○	●	●	●
4.2	336	351	307	321	175	185	199	207	○	●	●	○
3.9	308	322	281	294	160	169	182	190	○	●	○	●



### Power switch - adjustable light

Fittings marked with "Power switch" are equipped with a setting which makes it possible to set the preferred light level. By delivery the fittings are set on the highest level.



### Power switch - justerbart lys

På armaturer markert med "Power switch" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå. Ved levering er armaturen innstilt på høyeste nivået.



### Power switch - justerbart ljus

På armaturer markerade med "Power switch" finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.



### Power switch - valontuoton asetus

"Power switch"-merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu DIP-kytkimellä, joka mahdollistaa valotason asettamisen. Valaisin toimitetaan tehdasaseteltuna suurimmalla valotehoarvolla.