


Registreringsområde (räckvidd)

Sensorns känslighet kan justeras genom att välja kombination på DIP-brytaren för anpassning av räckvidden för varje specifik applikation.


	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	●	○	●	50%
IV	●	●	○	30%
V	○	○	○	10%



Hålltid

Med hålltid menas den tid som armaturen lyser med 100 % efter det att någon har lämnat detektorns räckvidd.

	1	2	3	
I	●	●	●	5 sek
II	○	●	●	30 sek
III	●	○	●	3 min
IV	○	○	●	5 min
V	●	●	○	15 min
VI	○	○	○	25 min



Dagsljusnivå

Dagsljusnivån regleras med DIP-brytarna för att anpassa nivån till användningsområdet.
 "dagsljus" - alltid i funktion, natt och dag
 "skymning" - i funktion vid skymning och mörker
 "mörker" - i funktion vid mörker

Dagsljusnivån har 5 min fördröjning.

	1	2	3	
I	●	●	●	2 lux - i funktion vid mörker
II	○	●	●	5 lux - i funktion vid mörker
III	●	○	●	20 lux - i funktion vid skymning
IV	○	●	○	30 lux - i funktion vid skymning
V	○	○	○	dagsljussensorn avstängd

