



Neptune - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

#### Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i ovalt (002) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-beständig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxsruer. IP65, klasse I  
Nummerskilteplate leveres som tilbehør. Platen monteres på vegg bak armaturen.

#### Bruksområde

fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

#### Montasje

Rett i tak eller på vegg.

#### Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

#### LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K  
Armatureffekt 12W  
Lysytelse armatur 222 lm  
Levetid L70B50 50.000 t

#### MinMax

MinMax versjonen gir konstant grunnlys fra separat LED lyskilde, 1W E14.

#### Sensor

Følsomheten stilles inn på mikrobølge-sensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslyssensor (2 - 30 lux). Neptune Radar kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

| Hvit    | Sort    | Type                  | Dekor      | Bestykning  |
|---------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| 3313362 | 3313363 | Neptune 002 LED       | Halvskjerm | LED 12W 840 |
| 3313368 | 3313369 | Neptune 002 LED Radar | Halvskjerm | LED 12W 840 |
| 3313386 | 3313387 | Neptune 002 LED       | Halvskjerm | LED 12W 830 |
| 3313388 | 3313389 | Neptune 002 LED Radar | Halvskjerm | LED 12W 830 |

#### OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

Vi reserverer oss for eventuelle forandringer eller trykkfeil.