

# Chargeur pour salle de montre

DEFA | 30-32A | DISCRET - PUISSANT - SILENCIEUX

Améliorez l'expérience client en garantissant un véhicule entièrement fonctionnel dans votre salle d'exposition, pour faire une bonne première impression.

Gardez vos véhicules entièrement fonctionnels, protégez la batterie et donnez un aspect épuré à votre salle de montre. Le chargeur est conçu à l'aide d'une technologie moderne de mode de commutation avec une courbe de charge en 7 étapes qui optimise les performances et la longévité de la batterie.

Le chargeur peut être facilement placé sous la voiture ou sous le capot, hors de la vue de vos clients grâce à sa taille compacte. Des pieds et des coins en caoutchouc sont disponibles pour une protection supplémentaire. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel à tout moment via le port USB séparé.



Câble détachable



Discrètement placé avec des câbles à travers le compartiment moteur



Compacte et silencieux

DEFA Chargeur pour salle de montre 30-32A

Numéro d'article: 707373

## Caractéristiques détaillées du produit et informations techniques:

### TECHNOLOGIE

D'AUTOREFROIDISSEMENT  
Spécialement programmé pour éviter la surchauffe tout en conservant une charge optimale.

### CHARGEMENT OPTIMAL

Courbe de chargement à 7 étapes et conforme pour charger tout type de batterie 12V ou 24V (Li-Ion, AGM, GEL, EFB, Plomb-acide)

### CONÇU POUR L'AVENIR

Avec son port USB pour la mise à jour du logiciel et en conformité avec les nouvelles exigences de chargement de l'OE

### CÂBLE DÉTACHABLE

Cable DC robuste et détachable, facilitant la connexion et le passage dans le compartiment moteur



### CONCEPTION COMPACTE

Finition élégante en aluminium noir

### SILENCIEUX

Sans ventilateur, pour un fonctionnement silencieux dans votre salle de montre

### UTILISATION SÉCURITAIRE

Anti-étincelles, protégé contre la polarité inverse et à l'épreuve des courts-circuits

### AFFICHEUR INTUITIF

Statut du chargement facile à surveiller

### UTILISATION FACILE

Fonctionnement à un bouton, avec un afficheur à DEL clair et facile à lire indiquant l'état de charge

## Chargeur pour salle de montre 30-32A

Tension de réseau [V c.a.]	110-240 (@ 50-60Hz)
Temp. de fonctionnement [°C] ou [°F]	-20/+40 or -4/+104
Tension de charge programmable [V c.c.]	14.4
Tension d'entretien [V c.c.]	13.6
Cordon d'alimentation c.a. [m/pi]	5/16.4
Courant de charge à 120 [A]	30
Courant de charge à 230 [A]	32
Capacité de la batterie, max [Ah]	250
Indice d'étanchéité [IP]	40
H/L/P [cm] ou [po]	22.7/12.5/6.2 or 8.9/4.9/2.4
Poids [kg/lb]	1.7/3.75
Numéro d'article DEFA	707373



## Cycle de chargement

