



SmartCharge 6A + Li

Artikelnummer: 712006

SmartCharge 6A + Li

Portabel oplader

En meget brugervenlig batterilader som løser de fleste lade opgaver i hus og hjem, sommerhuset, båden og til den professionelle bruger. Laderen repræsenterer den nyeste teknologiinden for batteri ladning, noget som vil give batteriet en optimal levetid.

Brug

Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt!

Funktioner

- Baggrundslys på taster og display
- Integreerede kabelåbninger for kompakt opbevaring
- Ingen overopladning
- Temperaturkorrigeret ladefase (gælder standard ladekurve, ikke lithium)
- Mulighed for opladning af lithiumbatterier med integreret Battery Management System (BMS)



Specifikationer

Artikelnummer	712006
Forsynings spænding	230, 50-60 VAC, Hz
Effekt forbrug, max	115 W
Returstrøm	< 1 mA
Udgangs spænding	14,4 VDC
Arbejdstemperatur	-40 ~ +40°C
Køling	Luft
Batteri typer	Blysyrebatterier (åbne og lukkede typer), AGM-, EFB-, GEL- og lithiumbatterier med integreret Battery Management System (BMS).
Batteristørrels	12/10-150 V/Ah
Tæthedsklasse	IP 65
Isolationsklasse	cl II
L/B/H	Lader: 210x90x54 mm (LxBxH) Pakning: 252x102x55 mm (LxBxH) Volum: 1,41 dm ³
Vægt, brutto	735 g
Godkendelser	EN60335-1, EN60355-2-29, EN 61204-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2 DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949. Leveres i enkeltpakning. Der kan leveres en del tilbehør til laderen. Se defa.com.