



---

# SmartCharge 6A + Li

Artikkelnummer: 712006

# SmartCharge 6A + Li

## Bærbar batterilader

En meget brukervennlig batterilader som løser de fleste ladeoppgaver i hus og hjem, på hytte og i båt og for profesjonelle brukere. Laderen representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriet optimal levetid.

### Bruk

Les bruksanvisningen og følg instruksjonene nøye før laderen tas i bruk!

### Funksjoner

- Baklys på knapper og funksjonspanel
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking
- Ingen overlading
- Temperaturkorrigert ladeforløp (gjelder standard ladekurve, ikke Lithium)
- Mulighet for lading av lithium batterier med innebygget BMS (Battery Management System)



# Spesifikasjoner

Artikkelnummer	712006
Inngangsspenning	230, 50-60 VAC, Hz
Ladeeffekt, max	115 W
Returstrøm	< 1 mA
Utgangsspenning	14,4 VDC
Omgivelsestemperatur	-40 ~ +40°C
Kjøling	Luft
Batterityper	Blysyrebatterier (åpne og lukkede typer), AGM-, EFB-, gelé- og litiumbatterier med integrert batteristyring (BMS)
Batteristørrelse	12/10-150 V/Ah
Tetthet	IP 65
Isolasjonsklasse	II cl
L/B/H	Lader: 210x90x54 mm (LxBxH) Forpakning: 252x102x55 mm (LxBxH) Volum: 1,41 dm <sup>3</sup>
Vekt, brutto	0,735 kg
Godkjenninger	EN60335-1, EN60355-2-29, EN 61204-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2  DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til: IATF 16949.
Forpakning	Leveres i enkeltforpakning. Det leveres også en rekke tilbehør til laderen.