




Elite large - Zhaga



Elite large rena linjer - funktionellt formspråk - skandinavisk design
Ny generation - 25 % mer effektiv - flera nya versioner

Beskrivning

Armaturhus i pressjuten aluminium med slagfast 5mm planglas.
Pulverlackerad i grå RAL7035, korrosionsklass C5. Levereras med 2-5 LED moduler. Konstruerad för maximal värmeavledning och lång livslängd. CLO – Constant Light Output är standard.
Godkänd enligt EN62471 fotobiologisk säkerhet.
Integrerat 6kV överspänningsskydd och Zhaga kontaktdon.

Användningsområde

Armaturens design passar de flesta miljöer, både nya anläggningar och vid utbyte av gamla armaturer. Med väggfäste är Elite lämplig som fasadarmatur runt byggnader. Med gatulusoptik kan Elite användas både på vägar i och utanför tätbebyggt område likväl som i bostadsområden och parkeringsområden.

Montage

Armaturfäste i aluminium passar på arm eller stolptopp Ø40-76mm.
Ställbart i steg om 5°. Elite levereras med förmonterad kabel 2x2,5 mm² 12m.

På förfrågan

- 10kV överspänningsskydd
- Anpassad effekt/ljusflöde
- Andra kabellängder
- Kan levereras för alla öppna ljusstyrningssystem
- Nattsänkning med andra nivåer/tider eller utan NR
- Se separat produktblad för asymmetrisk Strålkastare version

Ljuskälla

Färgåtergivningsindex: Ra >70
Färgtolerans MacAdam: 3
Livslängd: 100 000t L90B10
Vikt: 11,3 kg
Vindfång: 0,043 m²

System effektivitet upp till 166 lm/W

DEFA nr.	Typ	Ljuskälla	Styrning
126000	Elite large	32LED 11500lm 75W 730	NR 2x Zhaga
124230	Elite large	32LED 12000lm 75W 740	NR 2x Zhaga
125997	Elite large	48LED 14000lm 90W 730	NR 2x Zhaga
124240	Elite large	48LED 15000lm 90W 740	NR 2x Zhaga
125995	Elite large	48LED 17000lm 113W 730	NR 2x Zhaga
125993	Elite large	48LED 17000lm 113W 740	NR 2x Zhaga
124646	Elite large	48LED 18000lm 113W 730	NR 2x Zhaga
124310	Elite large	48LED 18000lm 113W 740	NR 2x Zhaga
125990	Elite large	64LED 21000lm 132W 730	NR 2x Zhaga
125504	Elite large	64LED 22000lm 132W 740	NR 2x Zhaga
124350	Elite large	64LED 22000lm 132W 730	NR 2x Zhaga
125987	Elite large	64LED 25000lm 167W 730	NR 2x Zhaga
124363	Elite large	64LED 26000lm 167W 740	NR 2x Zhaga
125984	Elite large	80LED 31500lm 217W 730	NR 2x Zhaga
124364	Elite large	80LED 33000lm 217W 740	NR 2x Zhaga

Tillbehör:

128901 10kV överspänningsskydd med LED indikator



10kV överspänningsskydd med LED indikator

NR = Night Reduction =
Förprogrammerad nattsänkning enligt
NMFO21:2023, 100% - 60% - 40% - 60% - 100%